

SeekTech SR20®

Ricevitore leggero e robusto che fornisce tutte le informazioni necessarie per localizzare in maniera più rapida e accurata.

Facile da usare

- La linea target e le frecce guida identificano rapidamente la distorsione.
- Il segnale di prossimità e la potenza del segnale aiutano a lavorare in situazioni difficili.
- È in grado di tracciare frequenze da 10 Hz a 35.000 Hz.

Specifiche del localizzatore SR-20

Frequenze di traccia della linea attiva*	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Traccia potenza passiva.....	Banda larga 50 Hz, 60 Hz e 4 kHz.
Traccia radio passiva.....	4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Frequenze della sonda.....	16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Fonte di alimentazione.....	4 Batterie C.
Durata delle batterie.....	Circa 16 ore.
Peso.....	1,6 kg.

È conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di Classe A.

* 30 frequenze definibili dall'utente possono essere impostate da 10 Hz a 35.000 Hz.

Dotazione standard

- Cassetta di trasporto in plastica rigida.
- Contrassegni di superficie e gancio.
- DVD esplicativo.
- Manuale di istruzioni.
- 4 Batterie C (alcaline).



Informazioni per gli ordini

Codice	Descrizione	Peso (kg)
RDG.21943	Localizzatore SR-20 SeekTech	1,6
RDG.22173	Cassetta di trasporto per SR-20	2,2